

防雨ケース付きなので雨の日の測定も安心！

付属の防雨ケースを使用することで、雨の日の測定も安心して行えます。

また、防雨ケースのストラップで計器箱外や柱上への設置も可能となり、大掛かりな据付工事が不要となります。



(防水ケース 使用例)

仕様概要

| | |
|---------|--|
| 本体寸法 | 縦 65mm 横 130mm 奥行 50mm 質量 250g |
| 適用電気方式 | 単相 2 線式, 単相 3 線式, 三相 3 線式 |
| 定格電圧 | AC80V~AC240V (装置電源は V1 より取得) |
| 測定項目 | 電圧 (実効値) ・ 測定範囲: AC80V~AC240V 実効値 ・ 測定方法: 1 周期を 64 点, 12 ビットの分解能でサンプリングして 1 周期毎に実効値を算出 ・ 測定電圧: 1 側 (V1), 2 側 (V2) ・ 測定精度: $\pm 0.5\%rdg$ |
| 記録間隔 | ・ 解析用電圧データ 0.2 秒毎にその間の最大値, 最小値, 平均値を記録, ギャップ無し ・ 法測定用電圧データ 5 秒毎にその間の平均値を記録, ギャップ無し |
| 使用温湿度範囲 | 温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 湿度 80%RH 以下 (結露なきこと) |

オプション品

(1) スマートメーター用電圧取り出し治具



ねじ止め式のため長期間の
電圧測定でも安心！！

(2) 校正用 AC アダプタ



発生器の電源容量 (負担) に影響せず
校正することが可能となります。

※ 記載内容は、お断りなく機能向上のため仕様を変更することがありますので、詳細についてはお問い合わせください。



ホームページはこちらから▶



本社

新潟営業所

盛岡営業所

福島営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字石神沢 34-1 新潟県新潟市中央区幸西 3-2-16 岩手県盛岡市東見前 7 地割 195 福島県福島市森合字西養山 19-4
TEL:022-345-2104 FAX:022-345-2114 TEL:025-245-7251 FAX:025-241-3297 TEL:019-638-8311 FAX:019-638-8324 TEL:024-534-4991 FAX:024-534-4992